


SOLIGHT

UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA DTY01WIFI



Ďakujeme, že ste si zakúpili našu Smart zásuvku WiFi. Môžete ho zapínať a vypínať manuálne alebo automaticky na základe nastavenia plánu v mobilnej aplikácii Smart Life. Zásuvku môžete ovládať odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet. Mobilná aplikácia umožňuje sledovať spotrebu elektrickej energie.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálny prúd	10A
Vstupné napätie	AC 230, 50Hz
Maximálne zaťaženie	2300W/10A
Typ bezdrôtovej siete	WiFi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Ovládacie prvky	Zapnuté/vypnuté
Pracovná teplota	0°C - 50°C
Pracovná vlhkosť	(0~95) %RH, nekondenzujúce

MOBILNÁ APLIKÁCIA A PÁROVANIE


1. Ak si chcete stiahnuť mobilnú aplikáciu, naskenujte QR kód alebo vyhľadajte v AppStore (iOS) alebo GooglePlay (Android) aplikáciu *Smart Life - Smart Living*.



2. Spustíte mobilnú aplikáciu a prihláste sa. Ak nemáte účet, kliknite na tlačidlo Registrácia, zadajte svoju e-mailovú adresu a overovací kód, ktorý vám bude zaslaný na e-mail.

Poznámka: Pre správne fungovanie umožnite mobilnej aplikácii prístup k Wi-Fi a Bluetooth.


3. Zapojte zariadenie do zásuvky, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a zelená kontrolka začne blikať.



Poznámka: Ak kontrolka neblinká, resetujte zariadenie (opísané nižšie).

AUTOMATICKÉ PÁROVANIE

Ak mobilná aplikácia nájde zariadenie v blízkosti, ponúkne vám možnosť pridať ho priamo - kliknite na tlačidlo "Add". Ak nie, pokračujte v manuálnom párovaní.



Devices to be added: 1




Smart Dual
Socket


Add

MANUÁLNE PÁROVANIE

1. Kliknite na Pridať zariadenie alebo na "+" v pravom hornom rohu



2. Vyberte typ zásuvky



3. V mobilnej aplikácii potvrdte, že na zariadení bliká zelená kontrolka. Ak nie, resetujte zariadenie a začnite znova.
4. Skontrolujte, či kontrolka rýchlo bliká (ako je znázornené v aplikácii).
5. Vyberte svoju 2,4GHz sieť Wi-Fi a zadajte jej heslo, kliknite na tlačidlo Ďalej.


Po vytvorení pripojenia k zariadeniu kliknite na tlačidlo "Hotovo".

RESETOVANIE ZARIADENIA

Ak zariadenie nereaguje na príkazy, vykonajte reset.

1. Odpojte zariadenie od zásuvky.
2. Zapojte zariadenie späť do zásuvky a zapnite ho.
3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým indikátor LED nezhasne a po chvíli nezačne rýchlo blikáť (trvá to 5 až 10 s).
4. Spárujte zariadenia podľa návodu.

Zapnuté/
vypnuté



Podrobnejšie informácie o aplikácii a výrobku nájdete na stránke www.youtube.com pod názvom "**Solight DTY01WIFI - návod na použitie**".

CZ Návod v češtině naleznete na
www.solight.cz, nebo na info@solight.cz

EN Instructions in English can be found at
www.solight.cz, or at info@solight.cz



Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o
zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz
alebo na stiahnutie na
<https://www.solight.sk/>